


WYZWALACZ WZROSTOWY FA-, B-FA

4320



BS90006



SYMBOL ELEKTRYCZNY

SCHRACK INFO

- Zdalne sterowanie (wyzwalanie) wyłączników nadmiaroprądowych, różnicowoprądowych, silnikowych
- Szerokość: 1 moduł
- Dodatkowy montaż standardowego styku pomocniczego jest możliwy
- Możliwość montażu ze standardowymi stykami pomocniczymi
- Wskaźnik położenia do wyłącznika czerwony / zielony
- Typ B-FA, montaż zatrzaskowy

DANE TECHNICZNE

	B-FA	B-FA
ELEKTRYCZNE		
Mogą być stosowane do: wyłączników nadmiarowych różnicowoprądowych:	BMS0, BOLF	BMS0, BOLF
akcesoria:	BMA	BMA
Zakres napięcia pracy:	12–60 V AC 12–60 V DC	110–415 V AC 110–220 V DC
Częstotliwość:	50/60 Hz	50/60 Hz
Możliwe zastosowanie styków pomocniczych:	B-HR	B-HR
MECHANICZNE		
Wymiar czoła:	45 mm	45 mm
Wymiar podstawy:	80 mm	80 mm
Szerokość:	17,5 mm (1 TE)	17,5 mm (1 TE)
Montaż:	montaż na szynie TH 35 (zgodnie z EN 50022)	
Stopień ochrony:	IP40	
Ochrona zacisków:	ochrona przed dotykiem bezpośrednim zgodnie z BGV A2	
Zaciski:	szynowe / windowe	
Przekrój podłączeniowy:	1–25 mm ²	

ZAKRES NAPIĘCIA PRACY	MODUŁY	OPAK.	TYP	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
12–60V AC / 12–60V DC, montaż zatrzaskowy	1	7	B-FA-24	9004840408249			BM900005
110–415V AC / 110–220V DC, montaż zatrzaskowy	1	7	B-FA-230	9004840408232			BM900006



ZNAJDŹ SZYBKO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ!

APLIKACJA SCHRACK TECHNIK LIVE – PIERWSZE MOBILNE NARZĘDZIE DLA ELEKTROINSTALATORA

- Największy asortyment i najszybsza dostawa w miejsce budowy
- Możliwość zamawiania przez 24h na dobę dowolnego miejsca
- Błyskawiczne sprawdzanie stanów magazynowych
- Proste i szybkie wyszukiwanie produktów ze Schrack Navigator
- Dostęp do informacji technicznej z każdego miejsca



produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie



produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf



produkt dostępny w STORE



BRAK IKONKI produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

